

Kurzbeschreibung  
Einspeisezähler EDL 300

**Anschluß:**

Der Zähler wird ganz normal über eine Zählersteckklemme angeschlossen.

Zugang vom Netz	Kl. 1
Abgang zum Verbraucher	Kl. 3
Nullleiter	Kl. 10

**Funktion:**

Der Zähler erfasst den Strom vom Erzeuger in Richtung Netz

Vom Netz in Richtung Erzeuger ist der Zähler gesperrt.

Die Lieferung wird durch einen laufenden Strich im Display angezeigt.

**Schaltung:**

Der Zähler funktioniert als Eintarifzähler.

Tarif

2.8.0

**Zusatzfunktion:**

Durch Eingabe eines PIN werden Zusatzfunktionen (private Daten) freigeschalten, die aus Datenschutzrechtlichen Gründen wieder gesperrt werden müssen.

Anzeigen nach Eingabe des PIN:	aktuelle Leistung	
Weiterschalten der Anzeige	1 d	nach Rückstellung
durch betätigen der	7 d	nach Rückstellung
grauen Taste.	30 d	nach Rückstellung
	365 d	nach Rückstellung

PIN Eingabe:	4-stellig
Schritt 1	graue Taste zwei mal drücken
	Anzeige im Display      Info PIN <u>  0  </u>
Schritt 2	Durch kurze Betätigungen der grauen Taste 1. Ziffer eingeben
Schritt 3	Nach 3 Sekunden Wartezeit erscheint die nächste Ziffer
	Durch kurze Betätigungen der grauen Taste 2. Ziffer eingeben
Schritt 4	Nach 3 Sekunden Wartezeit erscheint die nächste Ziffer
	Durch kurze Betätigungen der grauen Taste 3. Ziffer eingeben
Schritt 5	Nach 3 Sekunden Wartezeit erscheint die nächste Ziffer
	Durch kurze Betätigungen der grauen Taste 4. Ziffer eingeben

Ist der PIN korrekt werden die privaten Daten angezeigt.

Nach 120 Sek. ohne Betätigung der grauen Taste

wird die Anzeige automatisch wieder gesperrt